

BUDGET PRO – LCD -



SAI GAMA INTERACTIVA DE 650VA A 1600VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
Rango de voltaje 162v-290v
Protección ante corto circuitos y sobrecarga
Alarma visible y audible.
Arranque en frío / Apagado automático ordenador
4 o 6 salidas IEC. Cables incluidos
RJ45/RJ11 protección
USB / Software incluido

BPRO	BPRO-LCD-650	BPRO-LCD-850	BPRO-LCD-1300	BPRO-LCD-1600
Potencia	650VA – 360W	850VA – 480W	1300VA – 720W	1600VA – 900W
--- Entrada				
Voltaje	220VAC – 230VA – 240VA			
Frecuencia	50Hz/60Hz ± 1%			
Rango tensión entrada	162 – 290V			
--- Salida				
AC voltaje salida (modo batería)	+/- 10%			
AC frecuencia de salida (m.bat)	50/60Hz +1Hz			
Número de salidas	4 salidas IEC			6 salidas IEC
--- Batería				
Cantidad y tipo	1 x 12v 7Ah	1 x 12v 9Ah	2 x 12v 7Ah	2 x 12v 9Ah
Tiempo de recarga	6 a 8 horas tiempo de recarga al 90%			
Tensión nominal de la batería	24Vdc		48Vdc	
--- Indicadores				
LED	Estado de la batería, capacidad de la batería, sobrecarga 			
ALARMA	Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga			
--- Protecciones				
Protecciones	RJ45/RJ11 (Tel/módem) Picos de tensión, descarga de baterías, sobrecargas, corto circuitos			
--- Comunicación				
Interfac	USB			
--- Formato				
Dimensiones (Ancho x fondo x alto)	101x302x142mm		149x338x160mm	158x380x196mm
Peso	4,3kg	4,9kg	8kg	11,1kg
--- Ambiente				
Ambiente óptimo / humedad	0-40°C / 0-90% (sin condensación)			
Nivel de ruido - cuando actúa	< 40dB a 1 metro			

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>