

## PRO SINUS



### SAI GAMA INTERACTIVA onda senoidal DE 1 KVA A 3 KVA

Display LCD / LED

Rango de voltaje 165V – 280V

Protección contra cortocircuitos y sobrecarga

Comunicación vía RS232

Batería arranque en frío

Interface USB / protección RJ11

SNMP (Opcional)

Alarma

Software Upsilon 2000

PRO SINUS	PRS-1000	PRS-1500	PRS-2000	PRS-3000
Potencia	1000VA – 600W	1500VA – 900W	2000VA – 1200W	3000VA – 1800W
<b>--- Entrada</b>				
Voltaje	165V – 280V			
Frecuencia	50/60HZ			
<b>--- Salida</b>				
Voltaje	220V/230V/240V±25%			
Onda	Senoidal			
Frecuencia	50HZ/60HZ ± el 1%			
Salidas Schucko	Modelos PRS-1000M – PRS-2000M – PRS-3000M			
Salidas IEC	3 pcs			4 pcs
<b>--- Batería</b>				
Autonomía	Entre 5 a 10 min.			
Voltaje DC	24V	24V	36V	48V
Nº bat modelo estándar	2 x 12v 7Ah	2x12V9AH	3 x 12v 9Ah	4 x 12v 9Ah
<b>--- Interface</b>				
Estándar	USB			
Opcional	SNMP			
<b>--- Protección</b>				
Protección	RJ11 / Sobrecarga / cortocircuitos ...			
<b>--- Software</b>				
Protección	UPSilon 2000 para Windows, Mac, Linux			
<b>--- Formato</b>				
Dimensiones (Fondo x ancho x alto)	360x145x215	360x145x215	430x145x215	475x200x337
Peso	11,50	13,2	17,9	26,3
<b>--- Formato</b>				
Ambiente óptimo / humedad	0-40°C / 10-90% (sin condensación)			
Nivel de ruido 1mt - cuando actúa	≤45dB		≤50dB	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



**CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL**

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: [comercial@mabis.org](mailto:comercial@mabis.org) / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>